



## Caractéristiques Osram Sensor Coupler / E | DALI

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réf.                             | 243525                |
| EAN                              | 4052899230491         |
| Code Fabricant                   | 4052899230491         |
| Marque                           | Osram                 |
| Nom du fabricant                 | DALI SENSORCOUP E FS1 |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 25                    |

### Informations techniques

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 0                                     |
| Flux Lumineux (Lumen)        | 0lm                                   |
| Indice de Protection         | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Montage                      | Unité intégrée                        |
| Référence Article            | Accessoires - Détecteur               |

### Information produit

|               |             |
|---------------|-------------|
| Product Serie | DALI Sensor |
|---------------|-------------|

### Dimensions

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 21 |
| Largeur (mm) | 30 |

## Informations du capteur

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements |
| Portée du Capteur (m)                     | 13m                   |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 360                   |
| Capteur réglable par heure                | Dali configurable     |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**